



TL-WA7510N, Outdoor Wireless Access Point, osmišljen je za proširenje bežične mreže na frekvenciji 5MHz pri brzini do 150Mbps.

### Sadržaj pakiranja:

- TL-WA7510N, Outdoor Wireless Access Point
- Strujni Injektor
- Strujni Adapter
- CD za instalaciju
- Upute za brzu instalaciju

### Hardverska instalacija:

- Izaberite povoljnu lokaciju za uređaj, po mogućnosti na što većoj visini sa što manje drveća, visokih zgrada, željeznih konstrukcija u vidokrugu. Učvrstite uređaj sa stražnje strane.
- Spojite jedna kraj mrežnog kabla RJ-45 sa Strujnim Injektorom koji ste dobili u paketu, a drugi kraj mrežnog kabla spojite na PoE priključak TL-TL-WA7510N.
- Sa drugim mrežnim kablom spojite Strujni Injektor sa mrežnim ulazom na računalo.
- Spojite pomoću strujnog adaptera, kojeg ste dobili u paketu, Strujni Injektor na strujnu utičnicu u zidu.
- Uključite modem router te sve svoje mrežne uključujući računalo.
- Ako je sve uredno LED indikatori na modem routeru bi trebali svijetliti.
- Sada možete početi konfigurirati novi modem router uz pomoć priloženog CD-a za instalaciju.
- Umetnite CD za instalaciju u optički uređaj na računalo te pratite poruke na ekranu te postupite kako se traži.

NAPOMENA: Koristite isključivo mrežnu konekciju za prilagođavanje uređaja

### Konfiguriranje pomoću WEB pretraživača:

WEB pretraživači nude tzv. „user-friendly“ aplikaciju kako bi što lakše konfigurirali TL-WA7510N, Outdoor Wireless Access Point.

1. Pokrenite WEB pretraživač
2. Unesite ip adresu TL-WA7510N, Outdoor Wireless Access Point-a u polje za pretraživanje (već dodijeljena ip adresa je <http://192.168.1.254> )
3. Pojavit će se prozor u kojem je potrebno upisati korisničko ime i zaporku. Već dodijeljeno korisničko ime je **admin** a zaporka **admin**. Pritisnite OK.
4. Pojavit će se prozor za konfiguriranje TL-WA7510N, Outdoor Wireless Access Point-a.
  - Pritisnite „SETUP“ i slijedite korake kako bi konfigurirali TL-WA7510N, Outdoor Wireless Access Point:
    1. Možete uzabrati metodu spajanje. Pritisnite NEXT za nastavak.
    2. Ukoliko izaberete fiksnu IP adresu pritisnite NEXT za nastavak (ukoliko izaberete drugu metodu spajanja , za konfiguraciju potražite korisničke upute na CD-u).
    3. U ovom koraku možete podesiti fiksnu IP adresu, IP subnet mask, Gateway Ip adresu i DNS server. Pritisnite NEXT za nastavak.
    4. Pritisnite finish da biste spremili promjene.

### Spajanje vanjske antene:

Ako imate vanjsku antenu, možete je spojiti na TL-WA7510N, Outdoor Wireless Access Point. Ako imate antenu sa RP-SMA priključkom, možete je spojiti direktno na uređaj, a ako je antena sa N priključkom, tada morate upotrijebiti „PIGTAIL“ kabel koji konvertira N priključak na RP-SMA.

Za konfiguraciju vanjske antene ponovite postupak naveden pod konfiguriranje pomoću WEB pretraživača.

**Sve ostale informacije o podešavanju uređaja i sigurnosnim upravljanjem potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili sa uređajem.**

*Ovlašteni servis:*

*LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb*

*tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640*

*<http://www.lost.hr>, e-mail: [lost@lost.hr](mailto:lost@lost.hr)*